

GALINIO ABONENTO RYŠIŲ MAZGO DĖŽĖ RMD-2VT.ZN Kodas 484209

Galinio abonentų ryšių mazgo dėžė (RMD-2VT), skirta naudoti daugiabučiuose ar privačiuose namuose. Dėžė yra tvirtinama ant mūro sienos. Kabeliai yra suvedami per dugne esančias tris 32mm diametro kiaurymes. Tai užtikrina kompaktišką ir tvarkingą ryšių įrangos sumontavimą.

Plastikinis dangtis yra prisukamas keturiais savisriegiais varžtais iš vidinės dėžutės pusės.



PAV.1. Galinio abonentų ryšių mazgo dėžės RMD-2VT brėžinys

Brėžinyje (Pav.1) yra sunumeruotos vietos ryšių įrangos montavimui:

1. Maršrutizatorius (Gabaritai 185x215x30mm).

2. Optinio krosio dėžutė OKD-2SC mini (Gabaritai 86x86x19mm).

3. GPON keitiklis (Gabaritai: 90x110x53mm).

4. Dvigubas elektros kištukinis lizdas 2x (~250V, 16A, skirtas Maršrutizatoriaus 1 ir GPON keitiklio 3 užmaitinimui).

Įžeminimo laidas, jungiamas prie metalinės dėžės dugno suformuoto įžeminimo gnybto.



Komplektacija:

1. Instrukcija;
2. Plastikinės durėlės su rėmeliu;
3. Metalinė dėžė 400x400x80mm su pritvirtintu dvigubu elektros kištukiniu lizdu 2x (~250V, 16A, be įžeminimo);
4. Įžeminimo lipdukas;
5. PCV lizdas 0,8-2,5mm diametro įžeminimo laidui užspausti;
6. Du varžtai M4x12 DIN84 maršrutizatoriaus tvirtinimui;
7. Keturi varžtai M3x10 durelių su rėmeliu tvirtinimui;
8. Keturi varžtai M3x8 GPON keitiklio pakabinimui ir OKD-2SC mini tvirtinimui;
7. Įpakavimo dėžė.

Pastaba: Galinio abonentų ryšių mazgo dėžė RMD-1 pateikiama be aktyvinės įrangos ir jungiamų kabelių

Pav.2. Galinio abonentų ryšių mazgo dėžė RMD-2VT su įranga